


WIFI SMOKE CAM WS09


Uživatelský manuál

Vlastnosti:

- > Dálkové ovládání pomocí mobilního telefonu, tabletu
- > Možnost nastavení detekce pohybu včetně její citlivosti
- > Nastavení časovače
- > Možnost nahrávání neustále 24/7
- > Slot na TF paměťovou kartu do max. 64 (karta není součástí balení) *
- > Přemazávání starých záznamů, novými

* v některých dodávkách se může nacházet kamera s již integrovanou pamětí, toto bohužel nemůžeme ovlivnit, jelikož si výrobce vyhradil právo o této skutečnosti neinformovat.





Uvedení do provozu:

Otevřete kryt detektoru (kryt je odklápěcí, ne otočný). Řádně kameru nabijte přiloženým USB kabelem. Detektor kouře je napájen samostatně pomocí 9V baterie, která je součástí balení. Kameru nabíjejte cca. 2 hodiny. Úroveň nabití baterie můžete sledovat v aplikaci. (kamera nedisponuje indikací nabíjení)

Stahování a instalace aplikace:

V aplikaci "Obchod Play" (Android) nebo "AppStore" (iOS) zadejte do vyhledávání "**HDLiveCam**" a nainstalujte. Kdyby došlo ke smazání aplikace z těchto dvou platform, otevřete si v telefonu internetový prohlížeč a vyhledejte tuto aplikaci ve vyhledávači google.cz zde ji lze stáhnout napřímo do telefonu.



HDlivecam




andy lu · Nástroje

📄 Všechny (1)

🟢 Tato aplikace je dostupná pro všechna vaše zařízení


Krok 1: Zapojte zařízení do napájení a přepínač dejte do pozice ON (Zapnout)

Krok 2: vyčkejte cca. 1 minutu




Krok 3: Zaregistrujte se pod svým e-mailem, nebo rovnou pomocí Gooele účtu, pokud jej máte, a přihlašte se. Pokud jste zapomněli heslo tapněte na [Forgot password.](#)

Krok 4: Přidejte kameru tapnutím na + a postupujte dle obrázků níže:






Krok 5: Tapnutím na Set Up WiFi Váš telefon přejde automaticky do nastavení WiFi.



Krok 6: Ze seznamu Wifi sítí vyberte síť kamery. Není-li síť zobrazena, kameru RESETUJTE a ujistěte se, že je řádně nabitá a zapnutá.



Váš telefon Vás nejspíš upozorní, že se nejste připojeni k internetu a zeptá se, jestli chcete i nadále zůstat připojeni k síti kamery. Potvrďte, že chcete zůstat připojeni. V opačném případě se kamera odpojí a proces párování budete muset opakovat.

Krok 7: Nyní je nutné kameru spárovat s routerem. Jenom díky tomu budete moct sledovat obraz i z jiných míst než z domova. Postupujte dle obrázků níže:
















NASTAVENÍ:



- Camera On/Off <--- Zapínání/Vypínání kamery
- Restart the camera > <--- Restart kamery
- Camera Settings > <--- Nastavení rotace obrazu, mikrofonu, nočního přisvícení
Image rotation, Microphone, Infrared
- Working indicator switch <--- Rozsvítí/zhasne LED diody
- Vision IR Light Switch Auto > <--- Nastavení přisvitu (Automaticky/trvale zapnuto/trvale vypnuto)
- Bitstream selection 1080P > <--- Výchozí rozlišení video snímků (4K/1080P)
- Send Logs > <--- Sdílení tzv. logů (např. pro servisní zásah)
- Alert Settings > <--- Aktivace/deaktivace detekce pohybu
- Scheduled Recording > <--- Časově nahrávání
- My Cloud Service Cloud Services make better home security [Buy Now](#)
- MicroSD Card > <--- Stav paměťové karty a její formátování

Náhled kamery a popis funkcí



-  Odposlech (továrně vypnutý)
-  Spuštění video záznamu
-  Pořízení fotografie
-  Noční režim (A-auto, On-zapnutý, Off-vypnutý)
-  Celá obrazovka
-   Překlápění obrazu
-  Rozsvítí/zhasne LED diody

Tato funkce je dostupná jen pro některé modely kamer