

# DS DRL 9093

## Uživatelský manuál

### **Světlomety denního svícení můžeme zapojit napřímo na vypínač – stále svítí .**

- červený kabel na plus (+), který je živý až po otočení klíčku
- černý kabel na (-) mínus – kostra
- žlutý/bílý kabel necháme v tomto případě nezapojený (je nutné zaizolovat konec kabelu)\*

### **Světla jsou vybavena automatikou rozsvícení a zhasnutí.**

V tomto případě postupujeme takto:

- červený kabel na plus (+), který je živý až po otočení klíčku
- černý kabel na (-) mínus – kostra
- žlutý/bílý kabel připojíme na plus (+) předního světlometu a to na obrysové nebo tlumené (potkávací) světlo

Dle zapojení budou světlomety denního svícení automaticky zhasínat při rozsvícení obrysových nebo tlumených světel.

### **Upozornění:**

\*

Žlutý/bílý kabel se nesmí při a po montáži dotknout záporného pólu mínus (-). Může dojít k poškození funkce automatické zhasnutí. Nebo poškození elektroniky světel.

Žlutý kabel může být z výroby nahrazen kabelem bílé barvy. Dle dodávky..